

	Modul	ext. Regler	Elektronik	Kommunikation	Firmware	Protokoll	Bemerkung
Greifen	EGL	-	6 robust	PROFINET	3.03	SDP	SMP nicht möglich
				PROFIBUS	3.03/2.12	SDP	SMP wäre auch möglich
				CAN	3.03/2.12	SMP	SDP nicht möglich
	EGN/EZN	ECM	6 robust	PROFINET	3.03	SDP	SMP nicht möglich
				PROFIBUS	3.03/2.12	SDP	SMP wäre auch möglich
				CAN	3.03/2.12	SMP	SDP nicht möglich
		MCS 12	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	EVG	MCS 06	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PG	-	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PEH	-	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	WSG025	-	Weiss	Enet	2.85	Eigenes Protokoll	SDP / SMP nicht möglich
WSG032	PNET;CAN;Enet			4.04			
WSG050	PNET;PBUS;CAN;Enet						

Drehen	ERS (48V)	ECM	6 robust	PROFINET	3.03	SDP	SMP nicht möglich
				PROFIBUS	3.03/2.12	SDP	SMP wäre auch möglich
				CAN	3.03/2.12	SMP	SDP nicht möglich
		MCS 12	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PDU	-	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PDU 2	-	6 robust	PROFIBUS	3.03	SDP	SMP wäre auch möglich
				CAN	3.03	SMP	SDP nicht möglich
	PR	-	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PR 2	-	6 robust	PROFIBUS	3.03	SDP	SMP wäre auch möglich
				CAN	3.03	SMP	SDP nicht möglich
	PRH	-	6	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PSM	-	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PSM 2	-	6 robust	PROFIBUS	3.03	SDP	SMP wäre auch möglich
				CAN	3.03	SMP	SDP nicht möglich
	PW V5	-	5	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich
	PW V6	-	6	PROFIBUS / CAN	1.60	SMP	SDP nicht möglich

(Einfach auf die Fahnen Klicken und mit "OK" bestätigen, sind nur Links zu den Handbüchern aus der STB)

Anleitungen	
SDP	SCHUNK Drive Protokoll  
SMP	SCHUNK Motion Protokoll  

Diverse Informationen:

PTA elektronik

Das neue SCHUNK Drive Protokoll wird ab Firmware 2.x unterstützt. Es ist damit ausschließlich für Module mit der Elektronik 6 robust mit Profibus und Profinet verfügbar!! Für Module mit CAN oder Module mit Elektronik 5 oder kleiner ist es nicht verfügbar.

Wenn das SCHUNK Drive Protokoll möglich ist, bitte dieses Protokoll empfehlen und die entsprechenden Anleitungen an Kunden weitergeben.

Der FB20 wird nur für Module mit dem alten SCHUNK Motion Protokoll benötigt. Diesen Baustein daher auch bitte nur bei Modulen ansprechen und empfehlen, bei denen ohnehin nur das SMP möglich ist: Elektronik 5 und kleiner oder CAN Schnittstelle.

Die zyklische Kommunikation des SDP ist sehr leicht zu implementieren, ein Funktionsbaustein bietet daher nur geringen Mehrwert für die Programmierung.

WSG

Der WSG verfügt über ein eigenes Kommunikationsprotokoll, SMP oder SDP sind nicht verfügbar. Die verfügbaren Kommunikationsschnittstellen sind abhängig von Baugröße und Variante. Der WSG 25 wird nicht mehr mit einer höheren Firmware angeboten werden.