



Hand in hand for tomorrow



## 제품 데이터 시트

조(Jaw) 콕 체인지 시스템 BSWS-PGZN-plus

# BSWS-PGZN-plus

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## 높은 생산성. 유연성. 경제적. 조 킥 체인지 시스템 BSWS

조 킥 체인지 시스템 BSWS를 통해 상부 조가 그리퍼에서 수동으로 신속하게 교체됩니다. 각 그리퍼 조에는 어댑터 핀(BSWS-A)과 베이스(BSWS-B)가 필요합니다. 리버스 어셈블리에서 추가 높이가 생성되지 않은 경우 그리퍼 조당 어댑터 핀(BSWS-AR) 하나와 어셈블리 키트(BSWS-UR)가 필요합니다. BSWS-UR의 또 다른 효과는 핑거 윤곽에서 방해가 되는 맞춤 홀이 더 이상 없다는 점입니다.

### 적용분야

청결한 환경에서 지저분한 환경까지 다양한 구성품의 처리 또는 자동화된 생산 라인의 잦은 변환에 적합합니다.

### SCHUNK 고객이 얻는 혜택

범용 애플리케이션 가능성 BSWS를 사용하면, 단 하나의 그리퍼로 다양한 적용분야에 사용할 수 있습니다.

잠금 메커니즘을 통한 수동 조 체인지 고도의 그리퍼 유연성을 위한 간편성과 신속성

애플리케이션 변환 시 시간 절약 그리퍼 핑거를 교환해 다양한 워크피스를 취급할 수 있음

대안으로, 잠금 볼트를 베이스 조에 삽입할 수 있습니다. 그에 따른 윤곽에 영향이 없는 교체 가능하고 자유롭게 선택하는 조 디자인



크기  
수량: 9




중량  
0.002 .. 5.15 kg

## 기능 설명

각 그리퍼 조에는 어댑터 핀(BSWS-A)과 베이스(BSWS-B)가 필요합니다. 리버스 어셈블리에서 추가 높이가 생성되지 않은 경우 그리퍼 조당 어댑터 핀(BSWS-AR) 하나와 어셈블리 키트(BSWS-UR)가 필요합니다. BSWS는 그리퍼에 단단히 고정

된 베이스와 교체될 상부 조에 조여진 두 개의 어댑터 핀으로 구성됩니다.

끼워맞춤식 메커니즘은 그리퍼 핑거의 신속한 교체를 보장합니다.



① 6각 소켓 렌치

② 안전 엘리먼트


③ 잠금핀

④ 어댑터 핀 BSWS-A

⑤ 그리퍼의 설치용 나사 연결

## 자세한 기능 설명

### BSWS-A 어댑터 핀이 없는 잠금 해제 상태의 BSWS-B



베이스 유닛 BSWS-B의 잠금 볼트의 리세스는 잠금 해제 상태의 어댑터 핀 BSWS-A의 조립/분해를 지원합니다.

- ① BSWS-B 베이스
- ② 어댑터 핀 BSWS-A의 설치 홈
- ③ 리세스가 있는 잠금 볼트
- ④ 그리퍼의 설치용 나사 연결

### BSWS-A 어댑터 핀이 있는 잠금 해제 상태의 BSWS-B



그리퍼 핑거로 고정된 BSWS-A 어댑터 핀을 BSWS-B 베이스의 설치 구멍에 삽입합니다.

- ① BSWS-B 베이스
- ② 어댑터 핀 BSWS-A


### BSWS-A 어댑터 핀이 있는 잠금 상태의 BSWS-B



베이스의 BSWS-A 어댑터 핀을 잠그려면 앨런 키가 필요합니다. 시계 방향으로 회전하여 잠금 핀과 어댑터 핀 사이에 끼워맞춤식 잠금이 이루어지고 BSWS-B 베이스에서 공정을 신뢰할 수 있는 수준으로 유지됩니다. 안전 엘리먼트는 잠금 볼트가 작동 중 뒤틀리는 것을 방지합니다.

- ① 6각 소켓 렌치
- ② 안전 엘리먼트
- ③ 잠금핀


### 조 킥 체인지 시스템 BSWS-A/B



BSWS-A와 핑거 블랭크를 결합함으로써, 그리퍼 핑거를 단순하게 교체할 수 있습니다. 잠금 메커니즘이 있는 베이스 BSWS-B는 조 변경 동안 그리퍼에 유지됩니다. 교체되는 것은 그리퍼 핑거뿐입니다.

- ① BSWS-A
- ② BSWS-B
- ③ 핑거 블랭크 ABR/SBR

## BSWS-ABR/SBR이 있는 쥔 킥 체인지 시스템 BSWS-AR




BSWS-AR 어댑터 핀은 그리퍼 쥔에 설치되고 핑거 변경 동안 계속 유지됩니다. 잠금 메커니즘은 BSWS-ABR/SBR 핑거 블랭크에 내장되어 있습니다. 클램핑 윤곽은 전체 핑거 길이에서 특정 워크피스에 맞게 적용 가능합니다.

① BSWS-AR

② 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR

## BSWS-UR이 있는 쥔 킥 체인지 시스템 BSWS-AR



BSWS-UR은 BSWS-ABR 또는 BSWS-SBR 기계가공으로 생산할 수 없는 워크피스별 그리퍼 핑거에 대한 설치를 위해 디자인되었습니다. BSWS-UR은 워크피스별 그리퍼 핑거에 대한 설치의 잠금 메커니즘을 포함합니다.

① BSWS-AR

② BSWS-UR

## 시리즈에 관한 일반 참고 사항

어댑터 핀 재료: 강철

작동: 6각 소켓 렌치 수동

보증: 24개월

제공 범위: 다른 수량으로 별도 제공되는 베이스와 어댑터, 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)


로드 제한: 핑거 길이, 포스, 가속/토크로부터 발생하는 로드에서 기인하는 로드 최대 허용 모멘트를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스  $F_x$ 에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

잠금: 잠금면은 그리스나 오일이 없어야 합니다.

## 적용 예시

워크피스별 그리퍼 핑거 변경을 위한 조 킥 체인지 시스템이 있는 그리핑 유닛

- ① 조 킥 체인지 시스템 BSWS
- ② 핑거 블랭크 ABR/SBR
- ③ 2조 평행 그리퍼 PGN-plus



## SCHUNK는 더 많은 것을 제공합니다...


다음 구성품은 제품을 더욱 더 생산적으로 만들어 줍니다  
- 최고의 기능, 유연성, 신뢰성, 그리고 생산 제어를 위해  
적합한 추가품입니다.



2조 평행 그리퍼



3조 중앙 그리퍼



밀폐 범용 그리퍼



핑거 블랭크

① 이들 제품에 대한 자세한 내용은 다음 제품 페이지나 [schunk.com](http://schunk.com)에서 확인할 수 있습니다.

## 옵션 및 특별 정보

**BSWS-UR:** 추가 높이가 없는 역방향 어셈블리: BSWS 시스템의 추가 부착 높이가 부정적인 영향을 준다면, BSWS 어댑터 핀 BSWS-AR을 그리퍼의 베이스 조에 나사로 조일 수 있습니다. 그러면 변경 시스템은 높이가 더욱 콤팩트해집니다. 잠금 메커니즘은 상부 조에 내장되어 있습니다.

또 다른 효과로, 더 이상 핑거 윤곽에 문제가 되는 설치 보어가 없습니다. 더 자세한 내용에 대해서는 문의해 주십시오.

**BSWS-ABR-SBR:** 조 킥 체인지 시스템이 내장된 상부 조 블랭크

**BSWS-AR:** "SD"(방진) 그리퍼 유형의 경우 제공된 나사가 너무 짧습니다. 따라서 더 긴 나사를 사용해야 합니다. 이는 제공 범위에 포함되지 않습니다.

**식품 등급의 윤활:** 이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 <https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp>에서 확인할 수 있습니다.



# BSWS-PGZN-plus 50


조(Jaw) 킥 체인지 시스템



부하 다이어그램



최대 로드



① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 (F<sub>x</sub>) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=F<sub>x</sub>·l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 F<sub>x</sub>에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.


## 기술 데이터

| 설명                         |      | BSWS-B 50  | BSWS-AR 50 | BSWS-AR 50            |
|----------------------------|------|------------|------------|-----------------------|
| ID                         |      | 0303021    | 0300091    | 0300091               |
| 중량                         | [kg] | 0.02       | 0.01       | 0.01                  |
| ID당 숫자                     |      | 1          | 2          | 2                     |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] | 5/130      |            |                       |
| 로드 제한                      |      |            |            |                       |
| 최대 허용 가능 로딩 토크             | [Nm] | 14         | 14         | 14                    |
| 최대 허용 가능 포스 F <sub>x</sub> | [N]  | 350        | 350        | 350                   |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템           |      |            |            |                       |
| 설명                         |      | BSWS-A 50  | BSWS-UR 50 | BSWS-ABR-PGZN-plus 50 |
| ID                         |      | 0303020    | 0302990    | 0300071               |
| 중량                         | [kg] | 0.002      | 0.006      | 0.08                  |
| ID당 숫자                     |      | 2          | 1          | 1                     |
| 재료 BSWS 어댑터                |      | 42CrMo4+QT |            |                       |
| 핑거 블랭크 재료                  |      |            |            | 알루미늄                  |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] |            | 5/130      | 5/130                 |
| 강철 핑거 블랭크                  |      |            |            |                       |
| 설명                         |      |            |            | BSWS-SBR-PGZN-plus 50 |
| ID                         |      |            |            | 0300081               |
| 중량                         | [kg] |            |            | 0.2                   |
| ID당 숫자                     |      |            |            | 1                     |
| 핑거 블랭크 재료                  |      |            |            | 강철                    |
| 최대 허용 가능 로딩 토크             | [Nm] |            |            | 14                    |
| 최대 허용 가능 포스 F <sub>x</sub> | [N]  |            |            | 350                   |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] |            |            | 5/130                 |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.



## 쇼 쿵 체인지 시스템 BSWS




#### ④ 그리퍼

⑨⑩ 고객맞춤식 그리퍼 핑거

그림은 BSWs 조력 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.

## 어댑터 핀 BSWS-A




## ② 핑거 연결

⑦⑧ 센터링에 맞춤

① 두 개의 BSW-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 50




### ① 그리퍼 연결

⑦⑧ 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그리퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 조 킷 체인지 시스템 BSWS-B 50



### ① 그리퍼 연결

⑤7 잠금

② 핑거 연결

⑦⑩ 렌치 크기

⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조

(72) 센터링 슬리브에 맞춤

(78) 센터링에 맞춤


그림은 쇼 쿵 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

❶ 표시된 BSWs-A 어댑터 핀은 BSWs-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

# BSWS-PGZN-plus 50

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## BSWS-UR 50 조 킥 체인지 시스템




90 잠금 축

91 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus 50



1 그리퍼 연결

57 잠금

70 렌치 크기

78 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킥 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.




# BSWS-PGZN-plus 64

조(Jaw) 킥 체인지 시스템




## 부하 다이어그램



- 허용 범위
- 허용 불가 범위

## 최대 로드




① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 ( $F_x$ ) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트( $M=F_x \cdot l$ )를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스  $F_x$ 에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명                |      | BSWS-B 64  | BSWS-AR 64 | BSWS-AR 64            | BSWS-AR 10 | BSWS-AR 10            |
|-------------------|------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| ID                |      | 0303023    | 0300092    | 0300092               | 1515447    | 1515447               |
| 중량                | [kg] | 0.04       | 0.015      | 0.015                 | 0.015      | 0.015                 |
| ID당 숫자            |      | 1          | 2          | 2                     | 2          | 2                     |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] | 5/130      |            |                       |            |                       |
| 로드 제한             |      |            |            |                       |            |                       |
| 최대 허용 가능 로딩 토크    | [Nm] | 29         | 29         | 29                    | 29         | 29                    |
| 최대 허용 가능 포스 $F_x$ | [N]  | 510        | 510        | 510                   | 510        | 510                   |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템  |      |            |            |                       |            |                       |
| 설명                |      | BSWS-A 64  | BSWS-UR 64 | BSWS-ABR-PGZN-plus 64 | BSWS-UR 64 | BSWS-ABR-PGZN-plus 64 |
| ID                |      | 0303022    | 0302991    | 0300072               | 0302991    | 0300072               |
| 중량                | [kg] | 0.005      | 0.01       | 0.13                  | 0.01       | 0.13                  |
| ID당 숫자            |      | 2          | 1          | 1                     | 1          | 1                     |
| 재료 BSWS 어댑터       |      | 42CrMo4+QT |            |                       |            |                       |
| 핑거 블랭크 재료         |      |            |            | 알루미늄                  |            | 알루미늄                  |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] |            | 5/130      | 5/130                 | 5/130      | 5/130                 |
| 강철 핑거 블랭크         |      |            |            |                       |            |                       |
| 설명                |      |            |            | BSWS-SBR-PGZN-plus 64 |            | BSWS-SBR-PGZN-plus 64 |
| ID                |      |            |            | 0300082               |            | 0300082               |
| 중량                | [kg] |            |            | 0.34                  |            | 0.34                  |
| ID당 숫자            |      |            |            | 1                     |            | 1                     |
| 핑거 블랭크 재료         |      |            |            | 강철                    |            | 강철                    |
| 최대 허용 가능 로딩 토크    | [Nm] |            |            | 29                    |            | 29                    |
| 최대 허용 가능 포스 $F_x$ | [N]  |            |            | 510                   |            | 510                   |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] |            |            | 5/130                 |            | 5/130                 |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.

## 조 킥 체인지 시스템 BSWS




④ 그리퍼

⑨⑩ 고객맞춤식 그리퍼 핑거

그림은 BSWS 조 킥 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.

## 어댑터 핀 BSWS-A




② 핑거 연결

⑦⑧ 센터링에 맞춤

① 두 개의 BSWS-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 64




① 그리퍼 연결

⑦⑧ 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그리퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 10



① 그리퍼 연결


⑦⑧ 센터링에 맞춤

해당 BSWS-AR 볼트는 센터링 슬리브가 그리퍼의 베이스 조를 통해 가공되는 그리퍼 시리즈인 PGL-plus-P에 특히 적합합니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 쥬(Jaw) 콕 체인지 시스템

## 조 킷 체인지 시스템 BSWS-B 64




- ① 그리퍼 연결
  - ② 핑거 연결
  - ⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조

그림은 쇼 쿵 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

- ① 표시된 BSW-A 어댑터 핀은 BSW-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus 64




- ① 그리퍼 연결                      70 렌치 크기  
57 잠금                                78 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킷 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ❶ 표시된 BSWs-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWs-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

## BSWS-UR 64 쇼 쿵 체인지 시스템



- ⑨0 잠금 축                      ⑨1 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미래로 발전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.






# BSWS-PGZN-plus 80


조(Jaw) 킥 체인지 시스템



## 부하 다이어그램



## 최대 로드




① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 ( $F_x$ ) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트( $M=F_x \cdot l$ )를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스  $F_x$ 에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명                |      | BSWS-B 80  | BSWS-AR 80 | BSWS-AR 80            | BSWS-AR 13 | BSWS-AR 13            |
|-------------------|------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| ID                |      | 0303025    | 0300093    | 0300093               | 1515448    | 1515448               |
| 중량                | [kg] | 0.08       | 0.03       | 0.03                  | 0.03       | 0.03                  |
| ID당 숫자            |      | 1          | 2          | 2                     | 2          | 2                     |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] | 5/130      |            |                       |            |                       |
| 로드 제한             |      |            |            |                       |            |                       |
| 최대 허용 가능 로딩 토크    | [Nm] | 63         | 63         | 63                    | 63         | 63                    |
| 최대 허용 가능 포스 $F_x$ | [N]  | 1080       | 1080       | 1080                  | 1080       | 1080                  |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템  |      |            |            |                       |            |                       |
| 설명                |      | BSWS-A 80  | BSWS-UR 80 | BSWS-ABR-PGZN-plus 80 | BSWS-UR 80 | BSWS-ABR-PGZN-plus 80 |
| ID                |      | 0303024    | 0302992    | 0300073               | 0302992    | 0300073               |
| 중량                | [kg] | 0.011      | 0.015      | 0.27                  | 0.015      | 0.27                  |
| ID당 숫자            |      | 2          | 1          | 1                     | 1          | 1                     |
| 재료 BSWS 어댑터       |      | 42CrMo4+QT |            |                       |            |                       |
| 핑거 블랭크 재료         |      |            |            | 알루미늄                  |            | 알루미늄                  |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] |            | 5/130      | 5/130                 | 5/130      | 5/130                 |
| 강철 핑거 블랭크         |      |            |            |                       |            |                       |
| 설명                |      |            |            | BSWS-SBR-PGZN-plus 80 |            | BSWS-SBR-PGZN-plus 80 |
| ID                |      |            |            | 0300083               |            | 0300083               |
| 중량                | [kg] |            |            | 0.66                  |            | 0.66                  |
| ID당 숫자            |      |            |            | 1                     |            | 1                     |
| 핑거 블랭크 재료         |      |            |            | 강철                    |            | 강철                    |
| 최대 허용 가능 로딩 토크    | [Nm] |            |            | 63                    |            | 63                    |
| 최대 허용 가능 포스 $F_x$ | [N]  |            |            | 1080                  |            | 1080                  |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] |            |            | 5/130                 |            | 5/130                 |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/- 0.02mm입니다.

## 조 킥 체인지 시스템 BSWS




④ 그리퍼

⑨⑩ 고객맞춤식 그리퍼 핑거

그림은 BSWS 조 킥 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.

## 어댑터 핀 BSWS-A




② 핑거 연결

⑦⑧ 센터링에 맞춤

① 두 개의 BSWS-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 80




① 그리퍼 연결

⑦⑧ 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그리퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 13



① 그리퍼 연결

⑦⑧ 센터링에 맞춤


해당 BSWS-AR 볼트는 센터링 슬리브가 그리퍼의 베이스 조를 통해 가공되는 그리퍼 시리즈인 PGL-plus-P에 특히 적합합니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

# BSWS-PGZN-plus 80

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## 조 킥 체인지 시스템 BSWS-B 80




- ① 그리퍼 연결
- ② 핑거 연결
- ⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조
- ⑤7 잠금
- ⑦0 렌치 크기
- ⑦2 센터링 슬리브에 맞춤
- ⑦8 센터링에 맞춤

그림은 조 킥 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-A 어댑터 핀은 BSWS-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

## BSWS-UR 80 조 킥 체인지 시스템




- ⑨0 잠금 축
- ⑨1 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus 80



- ① 그리퍼 연결
- ⑤7 잠금
- ⑦0 렌치 크기
- ⑦8 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킥 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.




# BSWS-PGZN-plus 100

조(Jaw) 킥 체인지 시스템




## 부하 다이어그램



- 허용 범위
- 허용 불가 범위

## 최대 로드




- ① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 ( $F_x$ ) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트( $M=F_x \cdot l$ )를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스  $F_x$ 에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명                |      | BSWS-B 100 | BSWS-AR 100 | BSWS-AR 100            | BSWS-AR 16  | BSWS-AR 16             |
|-------------------|------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| ID                |      | 0303027    | 0300094     | 0300094                | 1515470     | 1515470                |
| 중량                | [kg] | 0.1        | 0.06        | 0.06                   | 0.06        | 0.06                   |
| ID당 숫자            |      | 1          | 2           | 2                      | 2           | 2                      |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] | 5/130      |             |                        |             |                        |
| 로드 제한             |      |            |             |                        |             |                        |
| 최대 허용 가능 로딩 토크    | [Nm] | 105        | 105         | 105                    | 105         | 105                    |
| 최대 허용 가능 포스 $F_x$ | [N]  | 1960       | 1960        | 1960                   | 1960        | 1960                   |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템  |      |            |             |                        |             |                        |
| 설명                |      | BSWS-A 100 | BSWS-UR 100 | BSWS-ABR-PGZN-plus 100 | BSWS-UR 100 | BSWS-ABR-PGZN-plus 100 |
| ID                |      | 0303026    | 0302993     | 0300074                | 0302993     | 0300074                |
| 중량                | [kg] | 0.024      | 0.027       | 0.45                   | 0.027       | 0.45                   |
| ID당 숫자            |      | 2          | 1           | 1                      | 1           | 1                      |
| 재료 BSWS 어댑터       |      | 42CrMo4+QT |             |                        |             |                        |
| 핑거 블랭크 재료         |      |            |             | 알루미늄                   |             | 알루미늄                   |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] |            | 5/130       | 5/130                  | 5/130       | 5/130                  |
| 강철 핑거 블랭크         |      |            |             |                        |             |                        |
| 설명                |      |            |             | BSWS-SBR-PGZN-plus 100 |             | BSWS-SBR-PGZN-plus 100 |
| ID                |      |            |             | 0300084                |             | 0300084                |
| 중량                | [kg] |            |             | 1.19                   |             | 1.19                   |
| ID당 숫자            |      |            |             | 1                      |             | 1                      |
| 핑거 블랭크 재료         |      |            |             | 강철                     |             | 강철                     |
| 최대 허용 가능 로딩 토크    | [Nm] |            |             | 105                    |             | 105                    |
| 최대 허용 가능 포스 $F_x$ | [N]  |            |             | 1960                   |             | 1960                   |
| 최저/최고 주위 온도       | [°C] |            |             | 5/130                  |             | 5/130                  |

- ① BSWS-B의 높이 균등성은  $\pm 0.05\text{mm}$ 이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는  $\pm 0.02\text{mm}$ 입니다.


## 조 킥 체인지 시스템 BSWS



④ 그립퍼                      ⑨⑩ 고객맞춤식 그립퍼 핑거

그림은 BSWS 조 킥 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.


## 어댑터 핀 BSWS-A



② 핑거 연결                      ⑦⑧ 센터링에 맞춤

① 두 개의 BSWS-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 100




① 그립퍼 연결                      ⑦⑧ 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그립퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 16



① 그립퍼 연결                      ⑦⑧ 센터링에 맞춤


해당 BSWS-AR 볼트는 센터링 슬리브가 그립퍼의 베이스 조를 통해 가공되는 그립퍼 시리즈인 PGL-plus-P에 특히 적합합니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

# BSWS-PGZN-plus 100

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## 조 킥 체인지 시스템 BSWS-B 100




- ① 그리퍼 연결
- ② 핑거 연결
- ⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조
- ⑤⑦ 잠금
- ⑦⑩ 렌치 크기
- ⑦② 센터링 슬리브에 맞춤
- ⑦⑧ 센터링에 맞춤

그림은 조 킥 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-A 어댑터 핀은 BSWS-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

## BSWS-UR 100 조 킥 체인지 시스템




- ⑨⑩ 잠금 축
- ⑨① 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus 100



- ① 그리퍼 연결
- ⑤⑦ 잠금
- ⑦⑩ 렌치 크기
- ⑦⑧ 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킥 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.






# BSWS-PGZN-plus 125

조(Jaw) 킥 체인지 시스템




## 부하 다이어그램



- 허용 범위
- 허용 불가 범위

## 최대 로드




① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 (F<sub>x</sub>) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=F<sub>x</sub>\*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 F<sub>x</sub>에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명                         |      | BSWS-B 125 | BSWS-AR 125 | BSWS-AR 125            | BSWS-AR 20  | BSWS-AR 20             |
|----------------------------|------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| ID                         |      | 0303029    | 0300095     | 0300095                | 1515474     | 1515474                |
| 중량                         | [kg] | 0.27       | 0.1         | 0.1                    | 0.1         | 0.1                    |
| ID당 숫자                     |      | 1          | 2           | 2                      | 2           | 2                      |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] | 5/130      |             |                        |             |                        |
| 로드 제한                      |      |            |             |                        |             |                        |
| 최대 허용 가능 로딩 토크             | [Nm] | 225        | 225         | 225                    | 225         | 225                    |
| 최대 허용 가능 포스 F <sub>x</sub> | [N]  | 2815       | 2815        | 2815                   | 2815        | 2815                   |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템           |      |            |             |                        |             |                        |
| 설명                         |      | BSWS-A 125 | BSWS-UR 125 | BSWS-ABR-PGZN-plus 125 | BSWS-UR 125 | BSWS-ABR-PGZN-plus 125 |
| ID                         |      | 0303028    | 0302994     | 0300075                | 0302994     | 0300075                |
| 중량                         | [kg] | 0.046      | 0.044       | 0.78                   | 0.044       | 0.78                   |
| ID당 숫자                     |      | 2          | 1           | 1                      | 1           | 1                      |
| 재료 BSWS 어댑터                |      | 42CrMo4+QT |             |                        |             |                        |
| 핑거 블랭크 재료                  |      |            |             | 알루미늄                   |             | 알루미늄                   |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] |            | 5/130       | 5/130                  | 5/130       | 5/130                  |
| 강철 핑거 블랭크                  |      |            |             |                        |             |                        |
| 설명                         |      |            |             | BSWS-SBR-PGZN-plus 125 |             | BSWS-SBR-PGZN-plus 125 |
| ID                         |      |            |             | 0300085                |             | 0300085                |
| 중량                         | [kg] |            |             | 2.1                    |             | 2.1                    |
| ID당 숫자                     |      |            |             | 1                      |             | 1                      |
| 핑거 블랭크 재료                  |      |            |             | 강철                     |             | 강철                     |
| 최대 허용 가능 로딩 토크             | [Nm] |            |             | 225                    |             | 225                    |
| 최대 허용 가능 포스 F <sub>x</sub> | [N]  |            |             | 2815                   |             | 2815                   |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] |            |             | 5/130                  |             | 5/130                  |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.


## 조 킥 체인지 시스템 BSWS



④ 그립퍼 ⑨⑩ 고객맞춤식 그립퍼 핑거

그림은 BSWS 조 킥 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 125




① 그립퍼 연결 ⑦⑧ 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그립퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.


## 어댑터 핀 BSWS-A



② 핑거 연결 ⑦⑧ 센터링에 맞춤

① 두 개의 BSWS-A 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 20



① 그립퍼 연결 ⑦⑧ 센터링에 맞춤


해당 BSWS-AR 볼트는 센터링 슬리브가 그립퍼의 베이스 조를 통해 가공되는 그립퍼 시리즈인 PGL-plus-P에 특히 적합합니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

# BSWS-PGZN-plus 125

## 쥬(Jaw) 콧 체인지 시스템

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus 125




- ① 그리퍼 연결                      70 렌치 크기  
57 잠금                                78 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킷 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ❶ 표시된 BSWs-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWs-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

## 조 킷 체인지 시스템 BSWS-B 125




- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ① 그리퍼 연결                  | ⑤7 잠금          |
| ② 핑거 연결                   | ⑦0 렌치 크기       |
| ⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조 | ⑦2 센터링 슬리브에 맞춤 |
|                           | ⑦8 센터링에 맞춤     |

그림은 쇼 쿵 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

- ❶ 표시된 BSW-A 어댑터 핀은 BSW-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

## BSWS-UR 125 조 킥 체인지 시스템



- (90) 잠금 축                      (91) 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치의 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.




# BSWS-PGZN-plus 160

조(Jaw) 킥 체인 시스템




## 부하 다이어그램



■ 허용 범위  
■ 허용 불가 범위

## 최대 로드




① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 (F<sub>x</sub>) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=F<sub>x</sub>\*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 F<sub>x</sub>에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명                         |      | BSWS-B 160 | BSWS-AR 160 | BSWS-AR 160            | BSWS-AR 25  | BSWS-AR 25             |
|----------------------------|------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| ID                         |      | 0303031    | 0300096     | 0300096                | 1515477     | 1515477                |
| 중량                         | [kg] | 0.48       | 0.19        | 0.19                   | 0.19        | 0.19                   |
| ID당 숫자                     |      | 1          | 2           | 2                      | 2           | 2                      |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] | 5/130      |             |                        |             |                        |
| 로드 제한                      |      |            |             |                        |             |                        |
| 최대 허용 가능 로딩 토크             | [Nm] | 310        | 310         | 310                    | 310         | 310                    |
| 최대 허용 가능 포스 F <sub>x</sub> | [N]  | 5360       | 5360        | 5360                   | 5360        | 5360                   |
| 조(Jaw) 킥 체인 시스템            |      |            |             |                        |             |                        |
| 설명                         |      | BSWS-A 160 | BSWS-UR 160 | BSWS-ABR-PGZN-plus 160 | BSWS-UR 160 | BSWS-ABR-PGZN-plus 160 |
| ID                         |      | 0303030    | 0302995     | 0300076                | 0302995     | 0300076                |
| 중량                         | [kg] | 0.077      | 0.094       | 1.7                    | 0.085       | 1.7                    |
| ID당 숫자                     |      | 2          | 1           | 1                      | 1           | 1                      |
| 재료 BSWS 어댑터                |      | 42CrMo4+QT |             |                        |             |                        |
| 핑거 블랭크 재료                  |      |            |             | 알루미늄                   |             | 알루미늄                   |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] |            | 5/130       | 5/130                  | 5/130       | 5/130                  |
| 강철 핑거 블랭크                  |      |            |             |                        |             |                        |
| 설명                         |      |            |             | BSWS-SBR-PGZN-plus 160 |             | BSWS-SBR-PGZN-plus 160 |
| ID                         |      |            |             | 0300086                |             | 0300086                |
| 중량                         | [kg] |            |             | 3.5                    |             | 3.5                    |
| ID당 숫자                     |      |            |             | 1                      |             | 1                      |
| 핑거 블랭크 재료                  |      |            |             | 강철                     |             | 강철                     |
| 최대 허용 가능 로딩 토크             | [Nm] |            |             | 310                    |             | 310                    |
| 최대 허용 가능 포스 F <sub>x</sub> | [N]  |            |             | 5360                   |             | 5360                   |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] |            |             | 5/130                  |             | 5/130                  |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.


## 쇼 쿵 체인지 시스템 BSWS



④ 그리퍼                      90 고객맞춤식 그리퍼 핑거

그림은 BSWs 조력 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 160




① 그리퍼 연결                      ⑦8 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그리퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.


## 어댑터 핀 BSWS-A



**(78) 센터링에 맞춤**

① 두 개의 BSW-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 25



① 그리퍼 연결                      78 센터링에 맞춤


해당 BSW-AR 볼트는 센터링 슬리브가 그리퍼의 베이스 조를 통해 가공되는 그리퍼 시리즈인 PGL-plus-P에 특히 적합합니다.

① 두 개의 BSW-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

# BSWS-PGZN-plus 160

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## 조 킥 체인지 시스템 BSWS-B 160




- ① 그리퍼 연결
- ② 핑거 연결
- ⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조
- ⑤⑦ 잠금
- ⑦⑩ 렌치 크기
- ⑦② 센터링 슬리브에 맞춤
- ⑦⑧ 센터링에 맞춤

그림은 조 킥 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-A 어댑터 핀은 BSWS-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

## BSWS-UR 160 조 킥 체인지 시스템




- ⑨⑩ 잠금 축
- ⑨① 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus 160



- ① 그리퍼 연결
- ⑤⑦ 잠금
- ⑦⑩ 렌치 크기
- ⑦⑧ 센터링에 맞춤
- ⑨⑩ ABR
- ⑨① SBR

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킥 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.





# BSWS-PGZN-plus 200


조(Jaw) 킥 체인지 시스템



부하 다이어그램



최대 로드




① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 (F<sub>x</sub>) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=F<sub>x</sub>\*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 F<sub>x</sub>에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명                         |      | BSWS-B 200 | BSWS-AR 200 | BSWS-AR 200            |
|----------------------------|------|------------|-------------|------------------------|
| ID                         |      | 0303033    | 1453341     | 1453341                |
| 중량                         | [kg] | 0.9        | 0.45        | 0.45                   |
| ID당 숫자                     |      | 1          | 2           | 2                      |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] | 5/130      | 5/130       | 5/130                  |
| 로드 제한                      |      |            |             |                        |
| 최대 허용 가능 로딩 토크             | [Nm] | 510        | 510         | 510                    |
| 최대 허용 가능 포스 F <sub>x</sub> | [N]  | 6110       | 6110        | 6110                   |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템           |      |            |             |                        |
| 설명                         |      | BSWS-A 200 | BSWS-UR 200 | BSWS-ABR-PGZN-plus 200 |
| ID                         |      | 0303032    | 1451606     | 1453347                |
| 중량                         | [kg] | 0.16       | 0.19        | 3.05                   |
| ID당 숫자                     |      | 2          | 1           | 1                      |
| 재료 BSWS 어댑터                |      | 42CrMo4+QT |             |                        |
| 핑거 블랭크 재료                  |      |            |             | 알루미늄                   |
| 최저/최고 주위 온도                | [°C] | 5/130      | 5/130       | 5/130                  |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.


## 조 킥 체인지 시스템 BSWS



④ 그립퍼 ⑨⑩ 고객맞춤식 그립퍼 핑거

그림은 BSWS 조 킥 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.


## 어댑터 핀 BSWS-A



② 핑거 연결 ⑦⑧ 센터링에 맞춤

① 두 개의 BSWS-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 200




① 그립퍼 연결 ⑦⑧ 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그립퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 조 킥 체인지 시스템 BSWS-B 200



① 그립퍼 연결 ⑤⑦ 잠금  
② 핑거 연결 ⑦⑩ 렌치 크기  
⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조 ⑦② 센터링 슬리브에 맞춤  
⑦⑧ 센터링에 맞춤


그림은 조 킥 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

① 표시된 BSWS-A 어댑터 핀은 BSWS-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

# BSWS-PGZN-plus 200

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## 킥 조 체인지 시스템 BSWS-UR 200




90 잠금 축

91 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR-PGZN-plus 200



1 그리퍼 연결

70 렌치 크기

57 잠금

78 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킥 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.




# BSWS-PGZN-plus 240


조(Jaw) 킥 체인지 시스템



부하 다이어그램



최대 로드




① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 (F<sub>x</sub>) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=F<sub>x</sub>\*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 F<sub>x</sub>에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명               |      | BSWS-B 240 | BSWS-AR 240 | BSWS-AR 240            |
|------------------|------|------------|-------------|------------------------|
| ID               |      | 0303035    | 1453342     | 1453342                |
| 중량               | [kg] | 1.5        | 0.71        | 0.71                   |
| ID당 숫자           |      | 1          | 2           | 2                      |
| 최저/최고 주위 온도      | [°C] | 5/130      | 5/130       | 5/130                  |
| 로드 제한            |      |            |             |                        |
| 최대 허용 가능 로딩 토크   | [Nm] | 880        | 880         | 880                    |
| 최대 허용 가능 포스 Fx   | [N]  | 9330       | 9330        | 9330                   |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템 |      |            |             |                        |
| 설명               |      | BSWS-A 240 | BSWS-UR 240 | BSWS-ABR-PGZN-plus 240 |
| ID               |      | 0303034    | 1451607     | 1453348                |
| 중량               | [kg] | 0.3        | 0.33        | 4.9                    |
| ID당 숫자           |      | 2          | 1           | 1                      |
| 재료 BSWS 어댑터      |      | 42CrMo4+QT |             |                        |
| 핑거 블랭크 재료        |      |            |             | 알루미늄                   |
| 최저/최고 주위 온도      | [°C] | 5/130      | 5/130       | 5/130                  |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.


## 조 킥 체인지 시스템 BSWS



④ 그립퍼 ⑨⑩ 고객맞춤식 그립퍼 핑거

그림은 BSWS 조 킥 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.


## 어댑터 핀 BSWS-A



② 핑거 연결 ⑦⑧ 센터링에 맞춤

① 두 개의 BSWS-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 240




① 그립퍼 연결 ⑦⑧ 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그립퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 조 킥 체인지 시스템 BSWS-B 240



① 그립퍼 연결 ⑤⑦ 잠금  
② 핑거 연결 ⑦⑩ 렌치 크기  
⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 ⑦② 센터링 슬리브에 맞춤  
버전 참조 ⑦⑧ 센터링에 맞춤


그림은 조 킥 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

① 표시된 BSWS-A 어댑터 핀은 BSWS-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

# BSWS-PGZN-plus 240

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## 킥 조 체인지 시스템 BSWS-UR 240




90 잠금 축

91 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR-PGZN-plus 240



1 그리퍼 연결

70 렌치 크기

57 잠금

78 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킥 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.






# BSWS-PGZN-plus 300


조(Jaw) 킥 체인지 시스템



부하 다이어그램



최대 로드




① 가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스 (F<sub>x</sub>) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=F<sub>x</sub>\*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 F<sub>x</sub>에 적용됩니다. 이 와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑 거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

## 기술 데이터

| 설명               |      | BSWS-B 300 | BSWS-AR 300 | BSWS-AR 300            |
|------------------|------|------------|-------------|------------------------|
| ID               |      | 0303037    | 1453343     | 1453343                |
| 중량               | [kg] | 2          | 1.05        | 1.05                   |
| ID당 숫자           |      | 1          | 2           | 2                      |
| 최저/최고 주위 온도      | [°C] | 5/130      | 5/130       | 5/130                  |
| 로드 제한            |      |            |             |                        |
| 최대 허용 가능 로딩 토크   | [Nm] | 1220       | 1220        | 1220                   |
| 최대 허용 가능 포스 Fx   | [N]  | 12430      | 12430       | 12430                  |
| 조(Jaw) 킥 체인지 시스템 |      |            |             |                        |
| 설명               |      | BSWS-A 300 | BSWS-UR 300 | BSWS-ABR-PGZN-plus 300 |
| ID               |      | 0303036    | 1451608     | 1453349                |
| 중량               | [kg] | 0.41       | 0.4         | 5.15                   |
| ID당 숫자           |      | 2          | 1           | 1                      |
| 재료 BSWS 어댑터      |      | 42CrMo4+QT |             |                        |
| 핑거 블랭크 재료        |      |            |             | 알루미늄                   |
| 최저/최고 주위 온도      | [°C] | 5/130      | 5/130       | 5/130                  |

① BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 조의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.


## 쇼 쿵 체인지 시스템 BSWS



④ 그리퍼                      90 고객맞춤식 그리퍼 핑거

그림은 BSWs 조력 체인지 시스템의 가능한 적용분야를 개괄적으로 보여줍니다.

## 어댑터 핀 BSWS-A




(78) 센터링에 맞춤

(2) 핑거 연결

① 두 개의 BSW-A 어댑터 핀이 제공 범위에 포함되어 있습니다.

## 어댑터 핀 BSWS-AR 300




(1) 그리퍼 연결                      (78) 센터링에 맞춤

BSWS-AR은 연결부 피팅의 크기가 다르기 때문에 그리퍼의 정밀 버전 788864와는 호환되지 않습니다.

① 두 개의 BSWS-AR(나사 포함) 어댑터 핀이 배송 범위에 포함되어 있습니다.

## 조 킷 체인지 시스템 BSWS-B 300



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ① 그리퍼 연결                  | ⑤7 잠금          |
| ② 핑거 연결                   | ⑦0 렌치 크기       |
| ⑨ 장착 나사 연결도를 보려면 기본 버전 참조 | ⑦2 센터링 슬리브에 맞춤 |
|                           | ⑦8 센터링에 맞춤     |


그림은 쇼 쿵 체인지 시스템의 기본 디자인을 보여줍니다.

❶ 표시된 BSW-A 어댑터 핀은 BSW-B의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

# BSWS-PGZN-plus 300

조(Jaw) 킥 체인지 시스템

## 킥 조 체인지 시스템 BSWS-UR 300




90 잠금 축

91 측면 그리퍼 센터

BSWS-AR의 잠금 메커니즘은 그림에 보여지는 그대로 설치되어야 합니다. 예를 들어, 미러로 반전된 설치는 작동하지 않습니다. SCHUNK BSWS-UR의 3D CAD 템플릿을 온라인으로 이용할 수 있습니다.

- ① 잠금 메커니즘만이 납품 범위에 포함됩니다. 그림은 고객맞춤형 핑거의 제조 치수를 보여줍니다. 표면은 내마모성이어야 합니다. 예: 경질 알루미늄.

## 핑거 블랭크 BSWS-ABR-PGZN-plus 300



1 그리퍼 연결

70 렌치 크기

57 잠금

78 센터링에 맞춤

그림은 고객이 재작업할 수 있는 조 킥 체인지 시스템이 있는 핑거 블랭크를 보여줍니다.

- ① 표시된 BSWS-AR 어댑터 핀은 핑거 블랭크 BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus의 배송 범위에 포함되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.





**SCHUNK SE & Co. KG**

**Spanntechnik**

**Greiftechnik**

**Automatisierungstechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

[info@de.schunk.com](mailto:info@de.schunk.com)

[schunk.com](http://schunk.com)

Folgen Sie uns | *Follow us*

